

Comment désarmer

Pour désarmer le système lors de l'entrée :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [DÉSARM.] et entrer le [CODE D'ACCÈS] .
2.	Sélectionner la partition désirée (1 ou 2). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après la tonalité de confirmation.

Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et la maintenir enfoncée pendant deux secondes.

Alarme de panique	Combinaison de touches
Police	[1] et [3]
Médicale	[4] et [6]
Incendie	[7] et [9]

Affichage de la mémoire d'alarme

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

Étape	Description
1.	Désarmer le système.
2.	Appuyer sur la touche [MEM.] . Toutes les zones qui étaient en alarme pendant la dernière période seront affichées. Utiliser les flèches de défilement pour visualiser les zones.
3.	Appuyer sur la touche [ENTRER] pour sauvegarder et quitter.

Affichage des défauts

L'écran ACL affichera les défauts à mesure qu'elles se produisent. Pour visualiser et effacer les défauts :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [DÉFEC.] .
2.	Parcourir la liste des défauts à l'aide des flèches de défilement. Consulter le Guide de l'utilisateur MGSP pour les descriptions et les instructions des défauts.
3.	Effectuer la réparation recommandée pour effacer la défaut. Si aucune instruction n'est donnée, contacter la station de surveillance.
4.	Appuyer sur la touche [EFFACER] pour quitter.

Comment contourner des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée lorsque le secteur correspondant est armé. Pour contourner des zones :

Étape	Description
1.	Appuyer sur la touche [CONT.] .
2.	Entrer le [CODE D'ACCÈS] .
3.	Sélectionner la zone à contourner en entrant le numéro de zone (p. ex. zone 3 = 03).
4.	Appuyer sur la touche [ENTRER] .

© Paradox Itée, 2012. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changements sans préavis.
Pour tous les renseignements sur les brevets, les marques de commerce et les garanties, veuillez visiter le www.paradox.com.